



Dim to WARM

Dim to WARM

Endrer fargetemperatur ved dimming!



Komplett serie LED lyskilder som erstatter tradisjonelle lyskilder i forhold til utseende og størrelse, lyseffekt og lyskvalitet - også når de dimmes! Perfekt til å skape den samme stemningen som tradisjonelle glødepærer og halogenpærer. Megaman sin patenterte reflektor teknologi gjør LED AR111 til forveksling lik halogen QR111 lyskilder. Dimmer fra 100-1% med alle typer lysstyring. Merk at LED driveren må ha analog utgang!

Strømstyrt
350mA

Typiske bruksområder: Private hjem, cafe, restaurant, hotell

Type		LED MR16 500lm 350mA DTW ER3306w-50H36D	LED AR111 850lm 350mA DTW ER2712w-75H24D	LED AR111 850lm 350mA DTW ER2912w-75H45D
El nr		37 083 43	37 083 40	37 083 41
Effekt	W	6	12	12
Fargetemperatur	K	2800 - 1800	2800 - 1800	2800 - 1800
Sokkel		GU5,3	G53	G53
Spredningsvinkel	°	36°	24°	45°
Lysmengde	lumen	500	850	850
Lysmengde	candela	1100	5 000	2 000
Strøm	mA	350	350	350
Ra	>	82	82	82
Levetid	timer / restlys	40 000 / L90	40 000 / L90	40 000 / L90
Mål (ØxH)	mm	50 x 45	111 x 58	111 x 58
Erstatter halogen 12V	W	20	75	75
Spesielle egenskaper		Seriekobling	Seriekobling	Seriekobling
Omgivelsestemperatur	°C	-30° - +40°	-30° - +40°	-30° - +40°
Energiklasse		A	A	A

Forslag til LED driver

Fasedimming / 1-10V (NB! Passer også i anlegg med X-comfort!)	66 302 31	LED driver LCBI 10W - 350mA SR
Fasedimming	66 302 20	LED driver LCBI 15W - 350mA SR