

230V til 24V DC Dimbar Transformator

Brukes til dimming av 24V LED-Strips på 230V siden. Finnes i følgende wattstyrker 30, 60 og 100W



Benyttes til LED installasjoner, hvor der er bruk for 24VDC og dimming kontrollert fra boligens 230V-anlegg. Transformatoren er primært designet til LED-strips på 24Vdc. Den gir mulighet for å dimme lyset meget langt ned uten ustabilit/flimrer. Resultatet er avhengig av at man velger riktig wattstyrke til installasjonen. Rådfør deg gjerne med en av våre kunderådgivere eller partnere.



Transformatoren må IKKE kombineres med 24Vdc dimmer - Den egner sig kun til dimming på 230V siden. Er du i tvil så kontakt support. Vi svarer meget gjerne på dine spørsmål.

Produktoversikt

1.25A - 30W



Varenr. 430242
Dimensjoner: 24 x 133 x 46mm

2.5A - 60W



Varenr. 430243
Dimensjoner: 29 x 170 x 50mm

4.1mA - 100W



Varenr. 430244
Dimensjoner: 40 x 121,2 x 68mm

150W



Varenr. 430245
Input: 180-240V, 0.5A 50/60hz Output:
24V - 6.25A
Max omgivelsestemperatur: 50 grader
Max driftstemperatur: 80 grader
Dimensjoner: 45 x 250 x 77mm

200W



Varenr. 43026
Indgang: 180-240V, 13A 50/60hz
Max driftstemperatur: 70 grader Max
omgivelsestemperatur: 40 grader
Udgang: 24V - 8.3A
Dimensjoner: 45 x 256 x 78mm