

# Radim 1v veggbryter Hvit

Elnr.: 4509325

LUZENSE® Unilamp®



Radim 1V er en enkel radiostyrt veggbryter som tilbyr av/på og dimmefunksjon. Dimmer-bryteren gir en jevn og nøyaktig dimming fra 0,1% -100% uten flimrer. Dimming utføres ved å holde inn knappen til ønsket lysnivå er nådd. Hver kontroller kan styre 1 sone eller 2 soner med endeløse mottakere i hver sone og kontrollavstanden kan være over 20 meter. Enkel montering, kan limes på vegg med medfølgende klistremerke, eller monteres over en standard veggboкс.

## Teknisk data

Spenning (V)	3
Effekt (W)	-
Batteritype	CR2450

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Plast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	-
Montering	Utenpåliggende
Kommunikasjon	RF(radio)
Antall kanaler/grupper	1
Frekvens (MHz)	868

## Dimensjoner

Høyde (mm)	71
Bredde (mm)	71
Dybde (mm)	14

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.