

## Zim Z-Wave BoxSwitch 400W

4509351 Matt hvit

### Tekniske data

|                     |                                                |                          |         |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Features/egenskaper | Z-Wave                                         | Spenning (V)             | 230     |
| Effekt (W)          | 400                                            | Frekvens (Hz)            | 50-60Hz |
| Last LED (W)        | 200                                            | Last 230V halogen (W)    | 400     |
| Last glødepære (W)  | 400                                            | Last elektronisk trafo ( | 200     |
| Overstrømsvern      | Ja                                             | Overtemperaturbeskyt     | Ja      |
| DALI                | Nei                                            | Kommunikasjon            | Z-Wave  |
| IP klasse           | 20                                             | Rekkevidde innendørs     | 30      |
| Kompatibel med      | Andre enheter i Zim serien samt de fleste Z-Wa |                          |         |

### Utførelse

|           |                       |                |       |
|-----------|-----------------------|----------------|-------|
| Farge     | Matt hvit             | Funksjonalitet | Av/På |
| Materiale | Kunststoff/termoplast |                |       |

### Dimensjoner

|                       |      |            |      |
|-----------------------|------|------------|------|
| Bredde (mm)           | 45   | Høyde (mm) | 45,5 |
| Innfellingsdybde (mm) | 20,3 |            |      |

### Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

