

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Sikom GSM ECO-Comfort er en vegg montert styringssentral. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og alarmstyring i bolig. Med innebygd radio og et stort spekter av trådløst tilleggsutstyr dekker den de aller fleste behov.

Intern trådløs styring via frekvens 433,9 MHz. 10mW effekt.



Elnummer:	64 311 00
Dimensjon:	110 X 75 X 26
Farge:	Off white
Overflatebehandling:	Matt finish
Øvrige opplysninger:	Innebygget backup batteri
Gjelder modell:	300-9050V10, 300-9050V11

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodu kter**

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring.

**Ettersyn/kontroll**

Sjekk at strømforsyning ikke er unormalt varm, ikke har skader etc. Ved skader og unormal varme, kontakt leverandør.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Internt batteri bør skiftes hvert andre år for optimal drift. Batteri skal senest skiftes ut eller fjernes etter 5 år i drift.

Se [www.sikom.no](http://www.sikom.no) for instruks på batteribytte. Benytt kun batteri som er godkjent av Sikom AS.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år (Gjelder ikke batteri)

**Garanti og vilkår**

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

**Fuktbestandighet**

Tåler ikke fukt.

**Renholdsvennlighet****Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur: -20°C til +50°C

Batteritype: Li-Po 700mAh 3.7V

Se [www.sikom.no](http://www.sikom.no) for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent</b>	Sikom AS
<b>Postadresse</b>	Neptunveien 6
<b>Postnr. og poststed</b>	7652 Verdal
<b>Telefon</b>	+47 74085960
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@sikom.no">post@sikom.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.sikom.no">www.sikom.no</a>